

Inverter Onda Modificata 12V 3000W



8055323216654

Codice **912200**


Modello **IRS3000-12**

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Cavi connessione batteria (2pz)



Cavo connessione morsetto di terra



ACCESSORIO OPTIONAL

912005 RC12V-S
Controllo remoto con cavo da 6 metri
per Inverter Onda Modificata 12V DC



CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione d'ingresso	11-15V DC
Tensione d'uscita	230V AC \pm 10%, 50Hz \pm 0.5Hz
Uscita USB	5V DC, 500mA max
Potenza d'uscita	3000W
Potenza di spunto	6000W
Forma d'onda in uscita	Sinusoidale modificata
Efficienza	> 85%
Consumo a vuoto	< 0.5A
Tensione d'allarme batteria scarica	10.5V DC \pm 0.3V
Tensione di spegnimento automatico	9.5V DC \pm 0.3V
Tensione oltre la quale si ha lo spegnimento automatico	15V ~ 16V DC
Fusibile d'ingresso	9 da 40A
Temperatura di lavoro	Da 5°C a 35°C
Dimensioni	407x220x100mm
Peso	6085g

ESTENSIONE DEI CAVI

Se necessario si consiglia di allungare solo i collegamenti tra l'uscita dell'inverter e l'apparecchio che intendete alimentare. In ogni caso è vietato tagliare, modificare o manomettere i cavi in dotazione, pena la perdita di ogni diritto di garanzia. Nell'eventualità che sia abbia la necessità di utilizzare collegamenti più lunghi tra la batteria e l'inverter, si possono utilizzare cavi con le caratteristiche riportate nella tabella sottostante.

Lunghezza massima	Diametro minimo	Sezione minima
1 metro	7.35mm (1 AWG)	42.4mm ² (1 AWG)

E8 10R-04 12104