

Inverter Onda Modificata 12V 150W



8055323216555

Codice **912015**
Modello **IRS150-12**

ACCESSORIO OPTIONAL

912005 RC12V-S
Controllo remoto con cavo da 6 metri
per Inverter Onda Modificata 12V DC



CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione d'ingresso	11-15V DC
Tensione d'uscita	230V AC \pm 10%, 50Hz \pm 3Hz
Uscita USB	5V DC, 500mA max
Potenza d'uscita	150W
Potenza di spunto	300W
Forma d'onda in uscita	Sinusoidale modificata
Efficienza	> 80%
Consumo a vuoto	< 0.45A
Tensione d'allarme batteria scarica	10.5V DC ~ 11V DC
Tensione di spegnimento automatico	10V DC ~ 11V DC
Tensione oltre la quale si ha lo spegnimento automatico	15V DC ~ 16V DC
Temperatura di lavoro	Da 5°C a 35°C
Dimensioni	152x103x61mm
Peso	580g