

Smart Dimmer 12-60V DC 300W





Codice 927094 Modello DIM-LSC05

CARATTERISTICHE TECNICHE


Tensione di lavoro	12-60V DC	
Potenza nominale	300W	
Carico collegabile	Sorgenti LED 12V: 96W 8A	
	Sorgenti LED 24V: 192W 8A	
	Lampade Alogene 12V: 48W 4A	
	Lampade Alogene 24V: 96W 4A	
Temperatura di lavoro	0°C ~ 35°C	
Umidità di lavoro	10% ~ 90% R.H.	
Dimensione	44x44x22mm (LxHxW)	
Peso	28g	

Tensione di lavoro	12-60V DC	
Potenza nominale	300W	
Carico collegabile	Sorgenti LED 12V: 96W 8A	
	Sorgenti LED 24V: 192W 8A	
	Lampade Alogene 12V: 48W 4A	
	Lampade Alogene 24V: 96W 4A	
Temperatura di lavoro	0°C ~ 35°C	
Umidità di lavoro	10% ~ 90% R.H.	
Dimensione	44x44x22mm (LxHxW)	
Peso	28g	

Арр	
No	
Si	
No	
Si	
Si	



12-24V 240W





Controllo gruppo

Schedule on/off

Condividi dispositivo

Funzione

Connessione alla rete

Accendere / Spegnere le luci

Regolazione luminosità (dimming)

Regolare alla massima luminosità

Impostare la minima luminosità

Impostazione luminosità massima

Ripristino livelli min/max luminosità







Pulsante

Si

Si

Si

Si

Si

Si

No

No

No





• Utilizzabile per accendere, spegnere e regolare l'intensità luminosa di lampade LED e strisce LED a 12V e 24V DC dimmerabili.

Si

- Ideale per il controllo luci in salotti, appartamenti, hotel, ospedali, negozi ecc.
- · Controllo luci da remoto: accensione, spegnimento e regolazione intensità luminosa.
- Controllo tramite uno o più pulsanti connessi al dimmer.
- Controllo tramite App "Smart Life".
- Supporto Amazon Alexa e Google AssistantTM per controllo vocale.
- Tasto di reset per il ripristino alle impostazioni di fabbrica.
- Protetto dal cortocircuito e dal sovraccarico.