


Sensore PIR + Crepuscolare con telecomando



Codice **930481**
Modello **PIR-PRO**

8059174956714



**PLUG
AND
PLAY**



CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione	5V DC 10mA
Distanza / angolo di rilevamento	2 ~ 8m / 120°
Range sensibilità	25%, 50%, 75% e 100%
Intervallo di accensione	10s, 30s, 60s, 90s, 3min, 6min, 12min e 15min.
Distanza massima dal telecomando	8m
Range soglia sensore crepuscolare	20 lux, 50 lux, e 100 lux
Grado IP	IP65
Temperatura di funzionamento	-30°C ~ 40°C
Altezza di installazione	1.8~ 4m
Peso sensore	46g

Compatibile con i proiettori LED AlcaPower serie LX-PRO (escluso il modello RGB)